Označení čtečky: *XTA930, XTA931*

Docházkový terminál

Docházkový terminál ImproX – BMTA

Technická data

SPECIFIKACE

Lze použít pro vstupníky	Tenké, Omega, Impro Trinary (1074 a 2074), Philips HITAG 1, Philips HITAG 2, HID (H10301, H10302 a H10304), ISO 15693-2 i Class , ISO18092 Felica a ISO14443A Mifare,. *Poznámka* *Nečte vstupníky HID 1346 ProxKey II*	
Pracovní prostředí	Navrženo pro práci ve vnitřních i venkovních podmínkách, krytí **IP40**. Docházkový terminál je chráněn proti vodě	
Provozní napětí	10 Vss až 30 Vss, na polaritě záleží	
Spotřeba	Proud (mA)	Výkon (W)
Při napájení 12 V	170 mA	2,04 W
Oři napájení 24 V	90 mA	2,16 W
Baterie pro reálný čas		
Typ	1x3V, CR2032, litiová baterie ve tvaru mince	
Životnost	1 rok při vypnutém napájení 5 let při zapnutém napájení	
Komunikace s řadičem		
Eternetová brána	Standardní eternetový konektor RJ45, 10/100 Base T, poloviční nebo úplný duplex	
Komunikace s terminálem		
Elektrické rozhraní	RS485	
Přenosová rychlost	38 00 Bd	
Formát dat	8 datových bitů, bez parity, 1 stop bit	
Komunikační protokol	Zabezpečený komunikační protokol ImproX	
Terminálová sběrnice S-bus		
Elektrické rozhraní	Otevřený kolektor, jeden datový a jeden společný vodič	
Přenosová rychlost	9600	
Formát dat	8 datových bitů, bez parity, 1 stop bit	
Komunikační protokol	Zabezpečený komunikační protokol ImproX S-bus	

Pracovní kmitočet		125 kHz a 13,56 MHz
Čtečka otisků prstů		
Počet otisků		až 5000
Rychlost ověření otisku		méně než 1 sekunda
Rozlišení otisku		500 dpi
Displej		
Typ		TFT – LCD (LCD s tenkou tranzist. vrstvou)
Dotyková technologie		Nevodivá
Rozlišení		240x320
Barva		Barevná obrazovka 65 k
Podsvícení pozadí		Trvale zapnuté
Bzučák		
Hlasitost a tón	**:**	Jeden tón, 4 úrovně hlasitosti
Klávesnice		
Tlačítka		12 alfanumerických tlačítek pro důvody odchodů
Důvody odchodů		00 až 99