Označení čtečky: *XTA921*

Docházkový terminál

Docházkový terminál ImproX – MDTA921

Technická data

SPECIFIKACE

Lze použít pro vstupníky	Pracovní kmitočet 125 kHz i 13,56 MHz Tenké, Omega, Impro Trinary (1074 a 2074), Philips HITAG 1, Philips HITAG 2, HID (H10301, H10302 a H10304), ISO 15693-2 i Class , ISO18092 Feliaa a ISO14443A Mifare,. *Poznámka* *Nečte vstupníky HID 1346 ProxKey II*	
Pracovní prostředí	Navrženo pro práci v drsném prostředí ve vnitřních i venkovních podmínkách, krytí **IP54**. Docházkový terminál je chráněn proti vodě	
Provozní napětí	8 Vss až 14 Vss, na polaritě záleží	
Spotřeba	Proud (mA)	Výkon (W)
Při napájení 12 V	110 mA	1,32 W
Komunikace		
Elektrické rozhraní	RS485	
Přenosová rychlost	38 00 Bd	
Formát dat	8 datových bitů, bez parity, 1 stop bit	
Pracovní kmitočet	125 kHz a 13,56 MHz	
Displej		
Typ	TFT – LCD (LCD s tenkou tranzist. vrstvou)	
Dotyková technologie	Nevodivá	
Rozlišení	240x320	
Barva	Barevná obrazovka 65 k	
Podsvícení pozadí	Trvale zapnuté	
Bzučák		
Hlasitost a tón	**:** Jeden tón, 4 úrovně hlasitosti	
Klávesnice		
Tlačítka	12 alfanumerických tlačítek pro důvody odchodů	
Důvody odchodů	00 až 99	